

Mini Converter Audio to SDI



1080p60まで、SD/HDフォーマットのあらゆるSDIソースにオーディオをエンベッドします。オーディオは¼インチのコネクターを使用して、ミキサーやアナログデッキからバランスアナログオーディオまたはAES/EBUオーディオで入力します。Mini Converter Audio to SDIは、Ultra HDモデルを購入する必要がない場合に理想的なSD/HD-SDIオーディオ・エンベッド・ソリューションです！

接続

SDIビデオ入力

SD/HD/3G-SDI x1、代替SDI入力 x1（メインの入力に不具合が発生した場合、自動的に切替）

SDIビデオ出力

エンベデッドSDI出力 x1

アナログオーディオ入力

4chのバランスアナログオーディオ

デジタルオーディオ入力

8chのバランスAES/EBUオーディオ

SDIリダンダント入力

メインのSDI入力が見つわられた場合、自動的に切替

対応マルチレート

SD/HD/3G-SDIの自動検出。

アップデートおよびコンフィギュレーション

高速USB2.0経由 (480Mb/s)

リクロッキング対応



フォーマット

SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60、
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60、
1080PsF23.98、1080PsF24、
1080PsF25、1080PsF29.97、
1080PsF30、1080i50、1080i59.94、
1080i60

2Kビデオフォーマット

2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI
25p、2K DCI 23.98PsF、2K DCI
24PsF、2K DCI 25PsF

V2SDIビデオ入力は、SD、HD、level A
およびlevel Bの3G-SDIを自動検出。

SDIビデオサンプリング

4:2:2、4:4:4

SDIオーディオサンプリング

テレビ標準サンプルレート（48kHz/
24bit）

SDI色精度

4:2:2、4:4:4

SDIカラースペース

YUV、RGB

SDI自動切替

SD/HD/3G-SDIを自動選択

ソフトウェア

ソフトウェアコントロール

USB経由でMac™およびWindows™ソ
フトウェアアップグレード


内蔵ソフトウェアアップグレード

同梱のアップデートアプリケーション
を使用

オペレーティングシステム



Mac 10.15 Catalina、
Mac 11.1 Big Sur あるいはそれ以降の
バージョン



Windows 10 (64-bit)

設定コントロール

ミニスイッチまたはUSBソフトウェア

電源条件

電源

+12V国際対応電源。世界各国で使用で
きるACアダプター同梱。ケーブルタイ
ポイント

消費電力

8.40ワット

稼動電圧範囲

12V DC

サイズ



作動環境

作動温度

0°~40° C (32°~104° F)

保管温度

-20°~45° C (-4°~113° F)

相対湿度

0%~90% (結露なし)

同梱物

Mini Converter Audio to SDI

12V国際対応電源。世界各国で使用できるACアダプター同梱

保証

3年限定メーカー保証

本ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。
2021無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。
当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。 [プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社